



<b>Produktinformation</b>							
Bosch nr.	<b>0 092 S3D 610</b>						
Typ	<b>S3 6V</b>						
Kort nr.	<b>S3D61</b>						
ETN	<b>077 015 036</b>						
<b>Teknisk information</b>							
Nominell spänning	<b>6 V</b>						
Nominell kapacitet	<b>77 A</b>						
Kallstartström (EN)	<b>360 EN</b>						
Längd	<b>216mm</b>						
Bredd	<b>170mm</b>						
Höjd	<b>191mm</b>						
Vikt	<b>11,9kg</b>						
Polställning	<b>0</b>						
Poltyp	<b>1</b>						
Klackar	<b>B06</b>						
Utförande	<b>öppet ventilerat batteri</b>						
klarar tillfällig lutning	<b>nej</b>						
<b>Service</b>							
Användningsområde	<b>startbatteri</b>						
Utförande	<b>standard</b>						
Laddning	<table border="0"> <tr> <td>laddningsspänning</td> <td><b>max 7,7V</b></td> </tr> <tr> <td>laddningsström</td> <td><b>8A upp till 10% av nominell kapacitet</b></td> </tr> <tr> <td>laddningstyp</td> <td><b>IU</b></td> </tr> </table>	laddningsspänning	<b>max 7,7V</b>	laddningsström	<b>8A upp till 10% av nominell kapacitet</b>	laddningstyp	<b>IU</b>
laddningsspänning	<b>max 7,7V</b>						
laddningsström	<b>8A upp till 10% av nominell kapacitet</b>						
laddningstyp	<b>IU</b>						