AQ-TRON

SuperMiniBooster

The strongest Mini-Booster in the World!

Der stärkste Mini-Booster der Welt

BAT/42175

Dimensions/Abmessungen: 20,4 x 16,2 x 14,5 cm
Weight/Gewicht: 4,6kg

Features

1. The smallest and most light weight Super-Mini-Booster in the World. The product adopts instant strong discharged battery. This new product is only 4.6 kilograms. Only small storage space is needed. Easy for anyone to use.
2. The product can instantly start the car even with a dead battery without the assistance from another car. Furthermore, saving your car will not be limited with the length of cables when the battery of the car has been exhausted or out of order, especially at a parking or a garage. The powerful 800 Ampere can directly and instantly start up to 4500 cc 12V Gasoline or Diesel vehicles. If you connect 2 Super-Mini-Boosters together, it will become powerful 1600 Ampere or which can start 24V Diesel trucks.
3. The product ensures the car computer system will not be damaged or return the digital records to Zero when restarting the car. Normally, using one car to start another car often causes the car computer system to be damaged or return the original records to Zero because of the instant risk and fall of voltage.
4. The automatic control circuit of the product will automatically power-off the fully charged Super-Mini-Booster, which will increase the life span of the product. The product can be charged at any time, and long time charging will not damage the product.
5. The product adopts the safe plastic cable nips. Furthermore the fuse can avoid the danger of short circuit when the cable nips touch the car body.
6. The product is provided with two powerful LEDs to illuminate the dark.

Eigenschaften

1. Der kleinste und leichteste Super-Mini-Booster der Welt. Das Gerät wiegt nur 4,6 kg und benötigt wenig Platz zur Aufbewahrung. Trotz der kompakten Abmessungen kann es besonders tiefe, kurze Entladungen abgeben.
2. Der 12V-Super-Mini-Booster kann Fahrzeuge, die eine entladene Batterie haben, sofort starten, und zwar ohne Hilfe eines anderen Motors oder Fahrzeugs. Durch seine kraftvolle Startkapazität von 800 Ampere können Benzin- und Dieselmotoren mit bis zu 4500 cc gestartet werden. Zudem kann man zwei Super-Mini-Booster miteinander verbinden, um somit einen höheren Startstrom (Parallel = 1600 A) oder eine höhere Spannung (Serie = 24 V) zu erreichen.
3. Das Produkt ist gegen Stromspitzen geschützt, um Schäden an der Elektronik von Fahrzeugen und Hightech-Geräten zu vermeiden.
4. Das Gerät ist gegen eine Überladung geschützt und wird die Stromzufuhr automatisch unterbrechen, wenn es seine vollständige Ladung erreicht hat.
5. Der Super-Mini-Booster ist mit Kunststoffklemmkappen und einer Sicherung zur Vermeidung eines möglichen Kurzschlusses versehen.
6. Der Super-Mini-Booster ist mit zwei kräftigen LEDs zur Beleuchtung in der Dunkelheit ausgestattet.

Super Minibooster

The smallest Booster of the world!
Der kleinste Booster der Welt!

Usage

a. How to start the car?

1. Make sure all electrical appliances, such as headlight, radio, air conditioner, etc… is turned off.
2. Connect the red cable clamp with the positive anode and connect the black cable clamp with the negative anode of the car battery. Start the engine and then take off the red cable clamp and black cable clamp of the product from the car battery.

b. How to charge the Super-Mini-Booster?

1. Connect the cahrger to the Super-Mini-Booster. When the red light on the adaptor is lighted, it means the product is full of charge.
2. When the product has been used 5-10 times or when the product is not used for two months, the product needs to be recharged.
3. Each time the product is charged, be sure it is recharged to the full capacity. By doing so, it will increase the life span of the product.

Specifications

Dimensions :	204 mm (L) × 162 mm (D) × 145 mm (H)
Weight :	4,6 kilos
Output :	12V (DC)
Charging power :	AC 100-240V adaptor
Rechargeable battery :	Acid battery DC 12V 17A
Car range :	12V up to 3500 cc Gasoline or Diesel vehicles
Instant max current :	800 Ampere/unit

Verwendung

a. Einen Motor starten

1. Alle elektrischen Verbraucher müssen ausgeschaltet werden.
2. Zunächst muss die rote Klemme mit dem positiven Pol der Batterie verbunden werden. Danach muss die schwarze Klemme mit dem negativen Pol der Batterie verbunden werden. Nun können Sie den Motor starten. Nach dem Starten muss zunächst das rote Kabel und danach das schwarze Kabel entfernt werden.

b. Den Mini-Booster aufladen

1. Mithilfe des mitgelieferten Netzkabels können Sie das Gerät aufladen. Wenn das rote Lämpchen leuchtet, ist Ihr Gerät vollständig aufgeladen.
2. Wenn der Super-Mini-Booster fünf bis zehn Mal verwendet wurde oder wenn das Gerät über einen Zeitraum von zwei Monaten nicht verwendet wurde, müssen Sie den Super-Mini-Booster aufladen.
3. Sorgen Sie stets dafür, dass das Gerät vollständig aufgeladen ist, bevor Sie den Ladevorgang beenden. Dies wird der Lebensdauer des Geräts zugute kommen.

Technische Informationen

Abmessungen :	204 mm × 162 mm × 145 mm (l x p x h)
Gewicht :	4,6kg
Ausgangspannng :	12V (DC)
Eingangspannung :	220v-230v(AC)
Max. Stromstärke :	800 Ampères par Booster

91540 - www.mink.be

Batteriexpressen

Laddare & Batterier till allt som ska startas!
| www.batteriexpressen.se | Tel: 08 35 29 50 | kundservice@batteriexpressen.se |
Butik & Lager: Kranvägen 2, 194 54 Upplands Väsby